



MR-2000

Besonderheiten

- Der MR-2000/MR-200-3 funktioniert mit oder ohne an eine PC-kompatible Tastatur angeschlossen zu sein.
- Kabellänge und Steckertyp für MR-2000 und MR-2000-3: 1m mit Mini DIN Stecker 6 polig männlich oder 30cm mit Mini DIN Stecker 6 polig weibliche Tastaturweiche zum Durchschleifen.
- Betriebsspannung : 5 VDC
- Stromaufnahme : 30 mA
- LED : Zweifarbig : grün für Standby und gut gelesen ; rot für Lesefehler
- Modelle erhältlich für den europäischen Sprachraum

Spezifikationen

Modell Identifikation		
Modell Bezeichnung	Anwendbare Spuren	Schnittstelle
MR-2000	1 &2	
MR-2000-3	1,2 &3	Tastaturweiche
MR-2000R	1 &2	RS-232
MR-2000R-3	1,2 &3	RS-232
MR-2000U	1 &2	USB
MR-2000U-3	1,2 &3	USB

Produktinformationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.